

SB 18 L (614053500) Trapano-avvitatore a percussione a batteria**18V 2x2Ah LiPOWER; Caricabatteria SC 30; metaBOX 145**

N. ordine 614053500

EAN 4061792245242



Immagine rappresentativa



- Avvitatore a massa battente affidabile e potente per tutti i comuni interventi di perforazione e avvitatura
- Funzione di percussione per forare murature
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Integrata luce di lavoro a LED con funzione bagliore residuo per un'illuminazione ottimale nell'area di lavoro
- Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
- Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

Dati tecnici**Dati tecnici**

Tipo di batteria	LiPOWER
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2 x 2 Ah
Coppia max. (avvit. morbido)	26 Nm
Coppia max. (avvit. duro)	60 Nm
Coppia regolabile	0.7 - 5.5 Nm
Ø foratura muratura	13 mm
Ø foratura acciaio	13 mm
Ø foratura legno tenero	36 mm
N. giri max. a vuoto	0 - 450 / 0 - 1850 /min
Numero max. di percussioni	28500 /min
Apertura mandrino	1.5 - 13 mm
Peso senza batteria	1.2 kg
Peso con batteria	1.6 kg

Vibrazione

Foratura metallo	1.7 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Foratura a percussione calcestruzzo	11.8 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²
Avvitatura senza percussione	0.5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	91 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	99 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	5 dB(A)

Dotazione

Mandrino autoserrante
Gancio da cintura e alloggiamento inserti
2 batterie LiPOWER (18 V/2,0 Ah)
Caricabatteria SC 30
metaBOX 145